

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

CTM-A2411-BATT Matte Black Wireless HS, Battery Backup, 10 programmable Keys

Artikelnummer: 80-H284-13-00-10



€161,00

Incl. 21% BTW

Eigentijdse SIP draadloze telefoon met 1 lijn

Eigentijdse SIP draadloze telefoon met 1 lijn

Specificaties

- Aantal lijnen: 1 lijn
- SKU: 80-HOAY-00-000
- Gewicht (in lbs): 2.6
- Temperatuur: 25o C ± 10o C
- Vochtigheid: 65% ± 20%
- Radiofrequentie: DECT 1,8 GHz, DECT 1,9 GHz
- Voedingsbron: 6 V DC Externe voeding met back-upbatterij
- Type wachtsignaal: FSK (Frequency-Shift Keying), hoogspanning, laagspanning, Panasonic, omgekeerde polariteit, Siemens
- Flash: Programmeerbare timing (100/300/600ms)
- Snoeren: Standaard 12-meter opgerolde handset kabel, standaard 20-meter telefoonsnoer met RJ11 connectoren.
- Belangrijkste kenmerken.
 - Met de optionele back-upbatterij kunnen gasten de telefoon blijven gebruiken als de stroom uitvalt.
 - Mix en match tot 3 Petites of handsets voor een optimale gastervaring

- Antibacterieel plastic getest om 99,9% bacteriegroei te voorkomen
- De back-upbatterij komt overeen met de batterij van de handset, waardoor deze eenvoudig kan worden geïnventariseerd en vervangen als de batterij van de handset leeg raakt
- De back-upbatterij ondersteunt tot vijf uur stand-by en twee uur gesprekstijd
- Instelbaar RF zendvermogen voorkomt interferentie
- Batterijlevensduur handset: tot 7 uur gesprekstijd met 7 dagen standby-tijd
- Uitbreidbaar draadloos systeem: tot een totaal van 4 draadloze handsets
- Gesprekken worden gedigitaliseerd en versleuteld, waardoor afluisteren bijna onmogelijk is.
- Verlichte handset
- Beantwoord een gesprek door simpelweg de handset van de oplader te halen
- Ingebouwde speakerphone op zowel basisstation als draadloze handset
- LED-laadindicator zorgt ervoor dat de batterij van de handset opgeladen is
- DECT 6.0 technologie elimineert interferentie van draadloze netwerken en andere draadloze apparaten voor een superieure geluidskwaliteit.
- Batterij-indicator op handset voor eenvoudig onderhoud
- Snel alle handsets in het systeem vinden met de zoekknop voor handsets
- Kies het laatst gebelde nummer opnieuw met één druk op de knop; vervalt automatisch na 15 minuten om de privacy van de gast te beschermen
- Registreer snel en eenvoudig extra handsets
- Eenvoudige volumeregeling aan de zijkant van de handset

PDF DATASHEET